

Fiche technique: 1180-028.DB04.BSE

Système de fixation à baïonnette

Prise multimédia EASYNET 5-2000 MHz



couleur:

 incolore

Assortiment:

 BSE

 BSM

Feller-NR: 1180-028.DB04.BSE

E-NR: 935 556 790

EAN: 7613175321721

Prise multimédia EASYNET 5-2000 MHz - Masse de blindage de classe A (+10 dB) - Prise de passage/prise finale - Résistance de terminaison intégrée - Pour deux modules de raccordement RJ45 S-One - Atténuation 4 dB - Profondeur 33 mm - BSE - IP20

version:

prise finale

nombre de sorties:

2

atténuation de raccordement à 860 MHz:

4 dB

approprié pour modem câble:

Oui

apte à alimentation à distance:

Non

atténuation de raccordement à 2150 MHz:

5.2 dB

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EASYNET DiaLink - Set d'extension OTO -
Module de raccordement DiaLink avec
prolongateur singlemode pour OTO-Extension -
Pour pit de m...

1180-DL.101C
966 732 100



EASYNET DiaLink - Set d'extension OTO -
Module de raccordement DiaLink avec
prolongateur singlemode pour OTO-Extension -
Pour pit de m...

1180-DL.151C
966 732 150



EASYNET DiaLink - Set d'extension OTO -
Module de raccordement DiaLink avec
prolongateur singlemode pour OTO-Extension -
Pour pit de m...

1180-DL.201C
966 732 200



EASYNET DiaLink - Set d'extension OTO -
Module de raccordement DiaLink avec
prolongateur singlemode pour OTO-Extension -
Pour pit de m...

1180-DL.301C
966 732 300

Fiche technique: 1180-028.DB04.BSE



EASYNET DiaLink - Set d'extension OTO - 1180-DL.501C
Module de raccordement DiaLink avec 966 732 500
prolongateur singlemode pour OTO-Extension -
Pour pit de m...