

Scheda dati: 1180-028.DB11.BSE

Sistema di fissaggio a baionetta

Presse multimediale EASYNET 5-2000 MHz



colore:

 incolore

Esecuzione:

 BSE

 BSM

Feller-NR: 1180-028.DB11.BSE

E-NR: 935 566 790

EAN: 7613175319032

Presse multimediale EASYNET 5-2000 MHz -
Schermatura di classe A (+10 dB) - Presse
passante/presse terminale - Resistenza terminale
integrata - Per due moduli di raccordo RJ45 S-One -
Attenuazione 11 dB - Profondità 33 mm - BSE - IP20 -
Presse multimediale EASYNET 5-2000 MHz

versione: presse terminale

numero di uscite: 2

attenuazione collegamento a 860 MHz: 10.5 dB

adatto per modem via cavo: Sì

adatto per alimentazione remota: No

attenuazione collegamento a 2150 MHz: 11.5 dB

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EASYNET DiaLink - Set di espansione OTO -
Modulo d'allacciamento DiaLink con prolunga
singlemode per OTO-Estensione - Per kit di
monta...

1180-DL.101C
966 732 100



EASYNET DiaLink - Set di espansione OTO -
Modulo d'allacciamento DiaLink con prolunga
singlemode per OTO-Estensione - Per kit di
monta...

1180-DL.151C
966 732 150



EASYNET DiaLink - Set di espansione OTO -
Modulo d'allacciamento DiaLink con prolunga
singlemode per OTO-Estensione - Per kit di
monta...

1180-DL.201C
966 732 200



EASYNET DiaLink - Set di espansione OTO - 1180-DL.301C
Modulo d'allacciamento DiaLink con prolunga
singlemode per OTO-Estensione - Per kit di
monta...



EASYNET DiaLink - Set di espansione OTO - 1180-DL.501C
Modulo d'allacciamento DiaLink con prolunga
singlemode per OTO-Estensione - Per kit di
monta...