

Fiche technique: 1183-028.DB19.Q.60

STANDARDdue

Prise multimédia 5-2000 MHz



couleur:

 noir

 blanc

Assortiment:

 Q

 QMI

Feller-NR: 1183-028.DB19.Q.60

E-NR: 935 536 150

EAN: 7613175325439

Prise multimédia 5-2000 MHz - Masse de blindage de classe A (+10 dB) - Prise de passage/prise finale - Résistance de terminaison intégrée - Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm - Atténuation 19 dB - Profondeur 33 mm - Q - noir - IP20 - Distance de fixation 52 mm

version:

prise de passage

nombre de sorties:

2

atténuation de raccordement à 860 MHz:

19 dB

approprié pour modem câble:

Oui

apte à alimentation à distance:

Non

atténuation de raccordement à 2150 MHz:

20 dB

Accessoires:

Name / Kategorie

Obturbateur - Keystone - noir



Feller-Nr / E-NR

900-1184-1-B.60

878 198 950

Décomposition:

Name / Kategorie

Prise multimédia 5-2000 MHz - Prise de passage/prise finale - BSE - IP20 - Atténuation 19 dB



Feller-Nr / E-NR

1183-028.DB19.BSE

935 536 790



Set de recouvrement - pour prise multimédia 920-1183.DB.Q.60
5-2000 MHz - Sans plaque de recouvrement - 378 514 150
Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm -
Q...