

Scheda dati: 1183-028.DB19.Q.61

STANDARDdue

Presa multimediale 5-2000 MHz



colore:

 nero

 bianco

Esecuzione:

 Q

 QMI

Feller-NR: 1183-028.DB19.Q.61

E-NR: 935 536 100

EAN: 7613175325446

Presa multimediale 5-2000 MHz - Schermatura di classe A (+10 dB) - Presa passante/presa terminale - Resistenza terminale integrata - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - Attenuazione 29 dB - Profondità 33 mm - Q - bianco - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

versione:

cassetta passante

numero di uscite:

2

attenuazione collegamento a 860 MHz:

19 dB

adatto per modem via cavo:

Sì

adatto per alimentazione remota:

No

attenuazione collegamento a 2150 MHz

20 dB

Accessorio:

Name / Kategorie

Copertura cieca - Keystone - bianco

Feller-Nr / E-NR

900-1184-1-B.61

878 198 000

Scomposizione:

Name / Kategorie

Presa multimediale 5-2000 MHz - Presa passante/presa terminale - BSE - IP20 - Attenuazione 29 dB

Feller-Nr / E-NR

1183-028.DB19.BSE

935 536 790

Set di copertura - per presa multimediale 5-2000 MHz - Senza placca di copertura - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - Q - ...

920-1183.DB.Q.61

378 514 100

Scheda dati: 1183-028.DB19.Q.61

