

Fiche technique: 1340.FMI.35

EDIZIOdue colore

Transformateur pour signaux d'appel



couleur:



crema



coffee



noir



blanc



gris clair



gris foncé

Assortiment:



F



FMI

Feller-NR: 1340.FMI.35

E-NR: 960 204 010

EAN: 7611386346786

Transformateur pour signaux d'appel - 230 / 12 V AC,
1,5 VA - FMI - crema - IP20 - 88 x 88 mm

largeur: 88 mm

hauteur: 88 mm

type de transformateur: transfo d'alimentation

approprié pour montage sur rail Non

longueur: 88 mm

largeur en unités de division: 0

protégé contre les courts-circuits: Non

tension primaire: 230 V

tension secondaire 1: 12 V

courant secondaire 1: 0.125 A

Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Set de recouvrement - Pour transformateur du signaux d'appel - Avec cadre de recouvrement - FMI - crema	920-1340.FMI.35 378 207 010
	Set de recouvrement - Pour transformateur du signaux d'appel - Sans cadre de recouvrement - F - crema	920-1340.F.35 378 204 010
	Cadre de recouvrement EDIZIOdue colore - Avec découpe normé EDIZIOdue - 88 x 88 mm - crema	2911.FMI.35 334 911 010

Fiche technique: 1340.FMI.35

Décomposition:



Name / Kategorie

Transformateur pour signaux d'appel - BSM -
incolore

Feller-Nr / E-NR

1340.BSM
960 800 700



Set de recouvrement - Pour transformateur du 920-1340.FMI.35
signaux d'appel - Avec cadre de recouvrement - 378 207 010
FMI - crema