


Fiche technique: 1900-5.FX.54.65

EDIZIOdue colore


Boîte de raccordement 5 L



couleur:



crema



coffee



noir



blanc



gris clair



gris foncé

Assortiment:



F



FMI



FX.54

Feller-NR: 1900-5.FX.54.65

E-NR: 140 804 030

EAN: 7611386660714

Boîte de raccordement 5 L - 16 A, 400 V, 2,5 mm² - 3
L+N+PE - Hauteur 60 mm - FX.54 - gris clair - IP20 - 74
x 74 mm

mode de montage: apparent

sans halogène: Oui

qualité du matériau: matière thermoplastique

approprié pour indice de protection (I IP20

largeur d'appareil: 74 mm

hauteur d'appareil: 74 mm

profondeur d'appareil: 54 mm

matériau: matière synthétique

technique de raccordement: borne à fiches

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set de recouvrement - Pour boîte de
raccordement 16 A - Sans cadre de
recouvrement - F - gris clair

920-1900.F.65
378 036 030



Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.54.65
Pour 1 appareil - FX.54 - gris clair 283 901 030



Capot pour appareils FX - FX.54 - gris clair 901.FX.54.65
283 905 030

Fiche technique: 1900-5.FX.54.65

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaque de base - Avec cadre synthétique -	912.FX.54
	Pour 1 appareil - FX.54	283 915 000

	Boîte de raccordement 5 L - BSE - incolore	1900-5.BSE
		155 805 500

	Capot pour appareils FX - FX.54 - gris clair	901.FX.54.65
		283 905 030

	Set de recouvrement - Pour boîte de	920-1900.F.65
	raccordement 16 A - Sans cadre de recouvrement - F - gris clair	378 036 030