

STANDARDdue

Station secondaire Wiser 1 canal WLAN Gen.B



couleur:

 noir

 blanc

Assortiment:

 Q

 QMI

 QX.54
Feller-NR: 3400.1.W.QMI.61**E-NR:** 333 030 100**EAN:** 7613175393735

Station secondaire Wiser 1 canal WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 1 touche - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Profondeur 36 mm - QMI - blanc - IP20 - 90 x 90 mm

sans halogène: Oui**application:** commande de consommateurs électriques**qualité du matériau:** Duroplast**nombre de points actionnable:** 1**matériau:** matière synthétique**nombre de touches:** 1**avec affichage LED:** Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Blocage pour set de recouvrement Wiser - STANDARDdue - Pour un montage dans une construction légère

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement interrupteur à poussoir Wiser 1 canal - 1 touche - blanc

920-3401.1.QMI.A.61
388 145 100

Touche Wiser - Sans symbole - blanc

915-3400.4.QMI.61
377 380 100

Fiche technique: 3400.1.W.QMI.61

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------

Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -	3400.B.BSM
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel	333 003 780
avec commande Wiser - BSM	



Commande interrupteur à poussoir Wiser 1 canal	926-3401.1.W.B.QMI.61
WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100	333 780 100
appareils, lumière et stores, station météo, capt...	