

EDIZIOdue colore

Wiser Nebenstelle Storen 1-Kanal WLAN Gen.B



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.2.M.W.FX.54.57

E-NR: 333 081 890

EAN: 7613175364803

Wiser Nebenstelle Storen 1-Kanal WLAN Gen.B -
Leistungslos, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der
kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk
per App - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer
Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar - Mit Steckklemmen -
Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten -
Anbauhöhe 54 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

Halogenfrei:	Ja
Anwendung:	steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	2
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	2
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - coffee

915-3400.4.PLUS.FMI.57

377 460 890

Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - coffee

915-3400.4.MIN.FMI.57

377 410 890

Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit
Symbol Pfeil Auf/Ab - coffee

915-3400.2.M.FMI.57

377 310 890

Datenblatt: 3400.2.M.W.FX.54.57

	Abdeckset Wisers Storenschalter 1-Kanal - 2 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - coffee	920-3404.2.F.57 333 866 890
	Frontplatte für Wisers Abdeckset	900-3400.0.FMI.57 377 501 890
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - coffee	915-3400.4.I.FMI.57 377 390 890
	Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - coffee	915-3400.2.M.FMI.57 377 310 890
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - coffee	915-3400.4.O.FMI.57 377 450 890

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Funktionseinsatz Wisers Nebenstelle - Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wisers Bedienaufsatz - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Kappe für FX-Apparate - FX.54 - coffee	901.FX.54.57 283 905 890
	Bedienaufsatz Wisers Storenschalter 1-Kanal WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstation, Raumtemperatursenso...	926-3404.2.W.B.F.57 333 936 890

Datenblatt: 3400.2.M.W.FX.54.57

