

EDIZIO due colore

Wiser Nebenstelle Storen 2-Kanal WLAN Gen.B



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.4.MM.W.FX.54.35

E-NR: 333 191 010

EAN: 7613175364995

Wiser Nebenstelle Storen 2-Kanal WLAN Gen.B -
 Leistungslos, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der
 kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk
 per App - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer
 Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar - Mit Steckklemmen -
 Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten -
 Anbauhöhe 54 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 4

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 4

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

 Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) -
 crema
915-3400.4.MIN.FMI.35
377 410 010
 Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - crema
915-3400.4.I.FMI.35
377 390 010
 Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - crema
915-3400.4.PLUS.FMI.35
377 460 010

	Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - crema	915-3400.2.M.FMI.35 377 310 010
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - crema	915-3400.4.O.FMI.35 377 450 010
	Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - crema	915-3400.2.M.FMI.35 377 310 010
	Abdeckset Wiser Storenschalter 2-Kanal - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - crema	920-3405.4.F.35 333 886 010
	Frontplatte für Wiser Abdeckset	900-3400.0.FMI.35 377 501 010

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle - Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Bedienaufsatz Wiser Storenschalter 2-Kanal WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstation, Raumtemperatursenso...	926-3405.4.W.B.F.35 333 956 010
	Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema	901.FX.54.35 283 905 010

Datenblatt: 3400.4.MM.W.FX.54.35

