

EDIZIOdue colore

Interrupteur à poussoir Wisser 1 canal


couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:




- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3401.1.F.35
E-NR: 333 246 010
EAN: 7613175387246

Interrupteur à poussoir Wisser 1 canal - 1 contact de commutation, 10 A, 230 V AC - Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 1 touche - Profondeur 36 mm - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	1
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	1
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Set de recouvrement interrupteur à poussoir Wisser 1 canal - 1 touche - Sans cadre de recouvrement - F - crema	920-3401.1.F.35 333 836 010
	1/1 touche Wisser - Sans symbole - crema	915-3400.1.FMI.35 377 240 010
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wisser	900-3400.0.FMI.35 377 501 010

Fiche technique: 3401.1.F.35


Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - 3420-2.MAG
 Pour la mise en service de Wiser by Feller 333 999 200

Décomposition:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unité fonctionnelle interrupteur à poussoir Wiser	3401.B.BSE
1 canal - 1 contact de commutation, 10 A, 230 V	333 276 780
AC - Fonctionnel avec commande Wiser ...	



Commande interrupteur à poussoir Wiser 1 canal	926-3401.1.A.F.35
- Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 1	333 566 010
touche - Sans cadre de recouvrement -...	