

**Fiche technique: 3401.1.N.CO.Q.60**
**NEVO**
**Interrupteur à poussoir Wisser 1 canal**

**couleur:**
 noir

 blanc

 gris clair

**Assortiment:**
 N.CO.Q

 NAP.Q

 NUP.Q

**Feller-NR:** 3401.1.N.CO.Q.60

**E-NR:** 333 246 450

**EAN:** 7613175391793

Interrupteur à poussoir Wisser 1 canal - 1 contact de commutation, 10 A, 230 V AC - Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - Avec membrane transparente - Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm - 1 touche - Profondeur 27 mm - N.CO.Q - noir - IP55 - 87 x 87 mm - Résistance aux chocs: IK07

<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>application:</b>	commande de consommateurs électriques
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>nombre de points actionnable:</b>	1
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>nombre de touches:</b>	1
<b>avec affichage LED:</b>	Oui

**Accessoires:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**


Aimant Wisser - Avec mousqueton - rouge -  
Pour la mise en service de Wisser by Feller

3420-2.MAG  
333 999 200



Blocage pour set de recouvrement Wisser -  
STANDARDdue - Pour un montage dans une  
construction légère

3420.STOP.Q.SET.EB  
333 999 100

**Fiche technique: 3401.1.N.CO.Q.60**


Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q  
 Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - 160 213 010  
 Fourniture: Set à 4 vis



Vis Pan-Head - M3 x 14 mm - Pour couvercles 934-921.N.Q  
 réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis 160 213 000  
 à bois



Membrane - Pour poussoirs KNX et appareils 925-4400.N.Q.10  
 Wiser - Transparent 377 031 090



Clapet pour poussoir KNX RGB - Avec vis et 921-4400.N.Q.60  
 joint - noir 377 013 050



Touche Wiser - Sans symbole - noir 915-3400.4.QMI.60  
 377 380 150

**Décomposition:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**


Clapet pour poussoir KNX RGB - Avec vis et 921-4400.N.Q.60  
 joint - noir 377 013 050



Unité fonctionnelle interrupteur à poussoir Wiser 3401.B.BSM  
 1 canal - 1 contact de commutation, 10 A, 230 V 333 273 780  
 AC - Fonctionnel avec commande Wiser ...



Commande interrupteur à poussoir Wiser 1 canal 926-3401.1.A.Q.60  
 - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 1 333 566 150  
 touche - Sans cadre de recouvrement -...