

**Fiche technique: 3401.1.W.F.35**
**EDIZIOdue colore**
**Interrupteur à poussoir Wisier 1 canal WLAN Gen.B**

**couleur:**

- |                                |                                     |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee     | <input type="checkbox"/> noir       |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

**Assortiment:**



- |                            |                              |                                |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Feller-NR:** 3401.1.W.F.35  
**E-NR:** 333 256 010  
**EAN:** 7613175378688

Interrupteur à poussoir Wisier 1 canal WLAN Gen.B - 1 contact de commutation, 10 A, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wisier dans un réseau domestique WLAN via app - Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 1 touche - Profondeur 36 mm - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm

<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>application:</b>	commande de consommateurs électriques
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>nombre de points actionnable:</b>	1
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>nombre de touches:</b>	1
<b>avec affichage LED:</b>	Oui

**Accessoires:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wisier	900-3400.0.FMI.35 377 501 010
	Set de recouvrement interrupteur à poussoir Wisier 1 canal - 1 touche - Sans cadre de recouvrement - F - crema	920-3401.1.F.35 333 836 010

**Fiche technique: 3401.1.W.F.35**


1/1 touche Wiser - Sans symbole - crema

915-3400.1.FMI.35

377 240 010

**Décomposition:**

**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

Unité fonctionnelle interrupteur à poussoir Wiser

3401.B.BSE

1 canal - 1 contact de commutation, 10 A, 230 V

333 276 780

AC - Fonctionnel avec commande Wiser ...



Commande interrupteur à poussoir Wiser 1 canal

926-3401.1.W.B.F.35

WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100

333 786 010

appareils, lumière et stores, station météo, capt...