

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Interruttore Wiser 1 canale WLAN Gen.B

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

■ crema

■ umbra

■ nero

■ bianco

■ grigio chiaro

■ grigio scuro

Esecuzione:

■ GMI.A

■ G.A

■ GX.54.A



Feller-NR: 3401.1.W.GX.54.A.60

E-NR: 331 251 050

EAN: 7613175472683

EDIZIO.liv - Interruttore Wiser 1 canale WLAN Gen.B - 1 contatto di comando, 10 A, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 1 tasto - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Altezza 57 mm - GX.54.A - nero - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni:

Sì

applicazione:

controllo di utenze elettriche

qualità del materiale:

materiale termoplastico

numero di punti di azionamento:

1

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

1

con indicatore a LED:

Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - 1/1 tasto Wiser - Senza simbolo - nero

915-3400.1.GMI.60
388 060 050



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.GMI.60
388 007 050

Scheda dati: 3401.1.W.GX.54.A.60



EDIZIO.liv - Set di copertura interruttore Wiser 1 920-3401.1.G.A.60
canale - 1 tasto - Senza telaio di copertura - 388 144 050
nero

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Unità funzionale interruttore Wiser 1 canale - 1 3401.B.BAE
contatto di comando, 10 A, 230 V AC - 331 246 790
Funzionale con comando Wiser - Sistema de
fissa...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio 912.X.54.EA
- Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - 283 000 110
Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...



EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - 901.GX.54.A.60
nero 283 200 050



EDIZIO.liv - Comando interruttore Wiser 1 926-3401.1.W.B.G.60
canale WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 388 483 050
100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo,
...