

STANDARDdue

Interrupteur à poussoir Wisier 1 canal WLAN Gen.B


couleur:
 noir

 blanc

Assortiment:
 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 3401.1.W.QMI.61

E-NR: 333 250 100

EAN: 7613175365138

Interrupteur à poussoir Wisier 1 canal WLAN Gen.B - 1 contact de commutation, 10 A, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wisier dans un réseau domestique WLAN via app - Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 1 touche - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Profondeur 36 mm - QMI - blanc - IP20 - 90 x 90 mm

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| sans halogène: | Oui |
| application: | commande de consommateurs électriques |
| qualité du matériau: | Duroplast |
| nombre de points actionnable: | 1 |
| matériau: | matière synthétique |
| nombre de touches: | 1 |
| avec affichage LED: | Oui |

Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

 Aimant Wisier - Avec mousqueton - rouge -
 Pour la mise en service de Wisier by Feller

 3420-2.MAG
 333 999 200

 Blocage pour set de recouvrement Wisier -
 STANDARDdue - Pour un montage dans une
 construction légère

 3420.STOP.Q.SET.EB
 333 999 100

Fiche technique: 3401.1.W.QMI.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de
recouvrement interrupteur à poussoir Wiser 1
canal - 1 touche - blanc

920-3401.1.QMI.A.61

388 145 100



Touche Wiser - Sans symbole - blanc

915-3400.4.QMI.61

377 380 100

Décomposition:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Unité fonctionnelle interrupteur à poussoir Wiser
1 canal - 1 contact de commutation, 10 A, 230 V
AC - Fonctionnel avec commande Wiser ...

3401.B.BSM

333 273 780



Commande interrupteur à poussoir Wiser 1 canal
WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100
appareils, lumière et stores, station météo, capt...

926-3401.1.W.B.QMI.61

333 780 100