

STANDARDdue

Wiser Druckschalter 1-Kanal Szene



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:

☒ Q

☐ QMI

☐ QX.54

Feller-NR: 3401.2.S1.Q.60

E-NR: 333 266 150

EAN: 7613175411965

Wiser Druckschalter 1-Kanal Szene - 1 Schaltkontakt,
10 A, 230 V AC - Für LED-Leuchtmittel 200 VA /
NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo 1500 VA /
NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo 600 VA /
elektronische Vorschaltgeräte EVG 600 VA /
Energiesparlampen 600 VA / ohmsche Last 2300 W -
Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen
von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit
integrierter LED - 2 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für
Bohrung 50 mm - Einbautiefe 36 mm - Q - schwarz -
IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Duroplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 2

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 2

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:



Name / Kategorie

Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
Inbetriebnahme von Wiser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
333 999 200

Wiser Taste - Mit Symbol Szene 1 - schwarz

915-3400.4.S1.QMI.60
377 470 150



Arretierung für Wisser Abdeckset -
STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wisser
Druckschalter 1-Kanal Szene - 2 Tasten -
Ohne Abdeckrahmen - schwarz

920-3401.2.S1.Q.A.60
388 146 150



Wisser Taste - Ohne Symbol - schwarz

915-3400.4.QMI.60
377 380 150

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Funktionseinsatz Wisser Druckschalter 1-Kanal -
1 Schaltkontakt, 10 A, 230 V AC -
Funktionsfähig mit Wisser Bedienaufsatz - BSE

3401.B.BSE
333 276 780



Bedienaufsatz Wisser Druckschalter 1-Kanal
Szene - Funktionsfähig mit Wisser
Funktionseinsatz - 2 Tasten - Ohne
Abdeckrahmen - Q - s...

926-3401.2.S1.A.Q.60
333 586 150