

STANDARDdue

Wiser Druckschalter 1-Kanal Szene WLAN Gen.B



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:

☐ Q

☒ QMI

☐ QX.54

Feller-NR: 3401.2.S1.W.QMI.60

E-NR: 333 270 150

EAN: 7613175412535

Wiser Druckschalter 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - 1 Schaltkontakt, 10 A, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Für LED-Leuchtmittel 200 VA / NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo 1500 VA / NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo 600 VA / elektronische Vorschaltgeräte EVG 600 VA / Energiesparlampen 600 VA / ohmsche Last 2300 W - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Einbautiefe 36 mm - QMI - schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Duroplast

Anzahl der Betätigungspunkte

2

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

2

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:



Name / Kategorie

Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
333 999 200



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 1 - schwarz

915-3400.4.S1.QMI.60
377 470 150



Arretierung für Wiser Abdeckset -
STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



Wiser Taste - Ohne Symbol - schwarz

915-3400.4.QMI.60
377 380 150



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser
Druckschalter 1-Kanal Szene - 2 Tasten -
schwarz

920-3401.2.S1.QMI.A.60
388 147 150

Zerlegung:



Name / Kategorie

Funktionseinsatz Wiser Druckschalter 1-Kanal -
1 Schaltkontakt, 10 A, 230 V AC -
Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - BSM

Feller-Nr / E-NR

3401.B.BSM
333 273 780



Bedienaufsatz Wiser Druckschalter 1-Kanal
Szene WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100
Apparate, Licht und Storen, Wetterstation,
Raumtemperatu...

926-3401.2.S1.W.B.QMI.60
333 790 150