

## STANDARDdue

### Interrupteur à poussoir Wisier 2 canaux WLAN Gen.B


**couleur:**


noir



blanc

**Assortiment:**


Q



QMI



QX.54

**Feller-NR:** 3402.2.W.QMI.60

**E-NR:** 333 290 150

**EAN:** 7613175392189

Interrupteur à poussoir Wisier 2 canaux WLAN Gen.B - 2 contacts de commutation, 10 A chacun, max. 16 A par appareil, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wisier dans un réseau domestique WLAN via app - Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Profondeur 36 mm - QMI - noir - IP20 - 90 x 90 mm

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>sans halogène:</b>                | Oui                                   |
| <b>application:</b>                  | commande de consommateurs électriques |
| <b>qualité du matériau:</b>          | Duroplast                             |
| <b>nombre de points actionnable:</b> | 2                                     |
| <b>matériau:</b>                     | matière synthétique                   |
| <b>nombre de touches:</b>            | 2                                     |
| <b>avec affichage LED:</b>           | Oui                                   |

**Accessoires:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

 Aimant Wisier - Avec mousqueton - rouge -  
 Pour la mise en service de Wisier by Feller

 3420-2.MAG  
 333 999 200

 STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de  
 recouvrement interrupteur à poussoir Wisier 2  
 canaux - 2 touches - noir

 920-3402.2.QMI.A.60  
 388 149 150

**Fiche technique: 3402.2.W.QMI.60**


Blocage pour set de recouvrement Wisser - 3420.STOP.Q.SET.EB  
 STANDARDdue - Pour un montage dans une 333 999 100  
 construction légère



Touche Wisser - Sans symbole - noir 915-3400.4.QMI.60  
 377 380 150

**Décomposition:**


| <b>Name / Kategorie</b>  | <b>Feller-Nr / E-NR</b>   |
|--|---------------------------|
| Unité fonctionnelle interrupteur à poussoir Wisser<br>2 canaux - 2 contacts de commutation, 10 A<br>chacun, max. 16 A par appareil, 230 V AC - ... | 3402.B.BSM<br>333 283 780 |



|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Commande interrupteur à poussoir Wisser 2<br>canaux WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à<br>100 appareils, lumière et stores, station météo,<br>cap... | 926-3402.2.W.B.QMI.60<br>333 920 150 |
|---|--------------------------------------|