

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Interruttore Wiser 2 canali WLAN Gen.B

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:



nero



bianco

Esecuzione:



QMI.A



Q.A



QX.54.A

Feller-NR: 3402.2.W.QMI.A.61

E-NR: 331 290 100

EAN: 7613175464428

STANDARDdue (SNAPFIX) - Interruttore Wiser 2 canali WLAN Gen.B - 2 contatti di commutazione, 10 A ciascuno, max. 16 A per apparecchio, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - QMI.A - bianco - IP20 - 90 x 90 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	Duroplast
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
333 999 200

Scheda dati: 3402.2.W.QMI.A.61



Blocco per il set di copertura Wiser -
STANDARDdue - Per il montaggio in
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB

333 999 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura
interruttore Wiser 2 canali - 2 tasti - bianco

920-3402.2.QMI.A.61

388 149 100



Tasto Wiser - Senza simbolo - bianco

915-3400.4.QMI.61

377 380 100

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Unità funzionale interruttore Wiser 2 canali - 2
contatti di commutazione, 10 A ciascuno, max. 16
A per apparecchio, 230 V AC - Funziona...

3402.B.BAM

331 283 790



Comando interruttore Wiser 2 canali WLAN
Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi,
luci e tapparelle, stazione meteo, sensore
tempera...

926-3402.2.W.B.QMI.61

333 920 100