

Fiche technique: 3404.2.W.FX.54.60

EDIZIOdue colore

Interrupteur pour stores Wiser 1 canal WLAN Gen.B



couleur:

crema

coffee

noir

blanc

gris clair

gris foncé

Assortiment:

F

FMI

FX.54

Feller-NR: 3404.2.W.FX.54.60

E-NR: 333 311 950

EAN: 7613175372501

Interrupteur pour stores Wiser 1 canal WLAN Gen.B - 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Pour 1 moteur jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Hauteur 54 mm - FX.54 - noir - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène:

Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 2

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 2

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - noir

915-3400.2.M.FMI.60
377 310 950



Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser

900-3400.0.FMI.60
377 501 950

1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - noir

915-3400.2.M.FMI.60
377 310 950

Fiche technique: 3404.2.W.FX.54.60


Set de recouvrement interrupteur pour stores
 Wiser 1 canal - 2 touches - Sans cadre de
 recouvrement - F - noir

920-3404.2.F.60
 333 866 950

Décomposition:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Unité fonctionnelle interrupteur pour stores Wiser 1 canal - 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC - Fonctionnel avec commande...	3404.B.BSE 333 306 780
--	---------------------------



Commande interrupteur pour stores Wiser 1 canal WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station météo, cap...	926-3404.2.W.B.F.60 333 936 950
---	------------------------------------



Capot pour appareils FX - FX.54 - noir	901.FX.54.60 283 905 950
--	-----------------------------