

Fiche technique: 3404.2.W.Q.61

STANDARDdue

Interrupteur pour stores Wiser 1 canal WLAN Gen.B



couleur:

 noir

 blanc

Assortiment:

 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 3404.2.W.Q.61

E-NR: 333 316 100

EAN: 7613175372556

Interrupteur pour stores Wiser 1 canal WLAN Gen.B - 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Pour 1 moteur jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Profondeur 36 mm - Q - blanc - IP20 - Distance de fixation 52 mm

sans halogène:

Oui

application:

commande de consommateurs électriques

qualité du matériau:

Duroplast

nombre de points actionnable:

2

matériau:

matière synthétique

nombre de touches:

2

avec affichage LED:

Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Blocage pour set de recouvrement Wiser - STANDARDdue - Pour un montage dans une construction légère

3420.STOP.Q.SET.EB

333 999 100



Touche Wiser - Avec symbole Flèche Descendante - blanc

915-3400.4.AB.QMI.61

377 310 100

Fiche technique: 3404.2.W.Q.61



Touche Wiser - Avec symbole Flèche Montante 915-3400.4.AUF.QMI.61
- blanc 377 310 200



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de 920-3404.2.Q.A.61
recouvrement interrupteur pour stores Wiser 1 388 150 100
canal - 2 touches - Sans cadre de
recouvrement - blanc

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unité fonctionnelle interrupteur pour stores Wiser	3404.B.BSE
1 canal - 2 contacts de commutation, 2 A	333 306 780
chacun, 230 V AC - Fonctionnel avec commande...	



Commande interrupteur pour stores Wiser 1	926-3404.2.W.B.Q.61
canal WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100	333 936 100
appareils, lumière et stores, station météo, cap...	