

STANDARDdue

Wiser Storeschalter 1-Kanal WLAN Gen.B


Farbe:
☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:
☒ Q

☐ QMI

☐ QX.54

Feller-NR: 3404.2.W.QMI.60

E-NR: 333 310 150

EAN: 7613175372587

Wiser Storeschalter 1-Kanal WLAN Gen.B - 2 Schaltkontakte, je 2 A, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Für 1 Antrieb bis 460 VA mit Endschalter (Rolladen, Storen, Lamellenstoren, Markise) - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Einbautiefe 36 mm - QMI - schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Duroplast

Anzahl der Betätigungspunkte

2

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

2

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG

333 999 200



Arretierung für Wiser Abdeckset - STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB

333 999 100



Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Ab - schwarz

915-3400.4.AB.QMI.60

377 310 150



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser
Storenschalter 1-Kanal - 2 Tasten - schwarz

920-3404.2.QMI.A.60

388 151 150



Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Auf - schwarz

915-3400.4.AUF.QMI.60

377 310 250

Zerlegung:



Name / Kategorie

Funktionseinsatz Wiser Storenschalter 1-Kanal -
2 Schaltkontakte, je 2 A, 230 V AC -
Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - BSM

Feller-Nr / E-NR

3404.B.BSM

333 303 780



Bedienaufsatz Wiser Storenschalter 1-Kanal
WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate,
Licht und Storen, Wetterstation,
Raumtemperatursenso...

926-3404.2.W.B.QMI.60

333 930 150