

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wiser Storeschalter 1-Kanal WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:

☒ QMI.A

☐ Q.A

☐ QX.54.A

Feller-NR: 3404.2.W.QMI.A.61

E-NR: 331 310 100

EAN: 7613175465623

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wiser Storeschalter
1-Kanal WLAN Gen.B - 2 Schaltkontakte, je 2 A, 230 V
AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser
Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Für 1
Antrieb bis 460 VA mit Endschalter (Rolladen, Storen,
Lamellenstoren, Markise) - Mit Steckklemmen -
Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten -
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - SNAPFIX®
Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm - QMI.A -
weiss - IP20 - 90 x 90 mm

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Duroplast

Anzahl der Betätigungspunkte

2

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

2

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Arretierung für Wiser Abdeckset -
STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wisers 920-3404.2.QMI.A.61
Storenschalter 1-Kanal - 2 Tasten - weiss 388 151 100



Wisers Taste - Mit Symbol Pfeil Ab - weiss 915-3400.4.AB.QMI.61
377 310 100



Wisers Taste - Mit Symbol Pfeil Auf - weiss 915-3400.4.AUF.QMI.61
377 310 200

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Funktionseinsatz Wisers Storenschalter 1-Kanal -	3404.B.BAM
2 Schaltkontakte, je 2 A, 230 V AC -	331 303 790
Funktionsfähig mit Wisers Bedienaufsatz -	
SNAPFIX®...	



Bedienaufsatz Wisers Storenschalter 1-Kanal	926-3404.2.W.B.QMI.61
WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate,	333 930 100
Licht und Storen, Wetterstation,	
Raumtemperatursenso...	