

STANDARDdue

Wiser Storeschalter 1-Kanal WLAN Gen.B


Farbe:
☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:
☐ Q

☐ QMI

☒ QX.54

Feller-NR: 3404.2.W.QX.54.61

E-NR: 333 311 100

EAN: 7613175373270

Wiser Storeschalter 1-Kanal WLAN Gen.B - 2 Schaltkontakte, je 2 A, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Für 1 Antrieb bis 460 VA mit Endschalter (Rolladen, Storen, Lamellenstoren, Markise) - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Anbauhöhe 54 mm - QX.54 - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Duroplast

Anzahl der Betätigungspunkte

2

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

2

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

 Arretierung für Wiser Abdeckset -
 STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

 3420.STOP.Q.SET.EB
 333 999 100


Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Ab - weiss

 915-3400.4.AB.QMI.61
 377 310 100


Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Auf - weiss

 915-3400.4.AUF.QMI.61
 377 310 200



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wisers
Storenschalter 1-Kanal - 2 Tasten - Ohne
Abdeckrahmen - weiss

920-3404.2.Q.A.61

388 150 100

Zerlegung:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Befestigungsbügel - Mit
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -
FX.54

912.FX.54

283 915 000



Funktionseinsatz Wisers Storenschalter 1-Kanal -
2 Schaltkontakte, je 2 A, 230 V AC -
Funktionsfähig mit Wisers Bedienaufsatz - BSE

3404.B.BSE

333 306 780



Bedienaufsatz Wisers Storenschalter 1-Kanal
WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate,
Licht und Storen, Wetterstation,
Raumtemperatursenso...

926-3404.2.W.B.Q.61

333 936 100



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit
Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne
Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) -
weiss

901.QX.54.61

283 011 100