

## STANDARDdue

### Wiser Storeschalter 1-Kanal Szene WLAN Gen.B


**Farbe:**
☒ schwarz

☐ weiss

**Bauart:**
☒ Q

☐ QMI

☐ QX.54

**Feller-NR:** 3404.4.S.W.Q.60

**E-NR:** 333 336 150

**EAN:** 7613175397658

Wiser Storeschalter 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - 2 Schaltkontakte, je 2 A, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Für 1 Antrieb bis 460 VA mit Endschalter (Rolladen, Storen, Lamellenstoren, Markise) - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Einbautiefe 36 mm - Q - schwarz - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

**Halogenfrei:** Ja

**Anwendung:** steuern elektrischer Verbraucher

**Werkstoffgüte:** Duroplast

**Anzahl der Betätigungspunkte:** 4

**Werkstoff:** Kunststoff

**Anzahl der Tasten:** 4

**Mit LED-Anzeige:** Ja

**Zubehör:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser Storeschalter 1-Kanal Szene - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - schwarz

920-3404.4.S.Q.A.60  
388 152 150

Wiser Taste - Mit Symbol Szene 1 - schwarz

915-3400.4.S1.QMI.60  
377 470 150



Arretierung für Wisser Abdeckset -  
STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB  
333 999 100



Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Ab - schwarz

915-3400.4.AB.QMI.60  
377 310 150



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 2 - schwarz

915-3400.4.S2.QMI.60  
377 480 150



Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Auf - schwarz

915-3400.4.AUF.QMI.60  
377 310 250

#### Zerlegung:



##### Name / Kategorie

Funktionseinsatz Wiser Storenschalter 1-Kanal -  
2 Schaltkontakte, je 2 A, 230 V AC -  
Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - BSE

##### Feller-Nr / E-NR

3404.B.BSE  
333 306 780



Bedienaufsatz Wiser Storenschalter 1-Kanal  
Szene WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100  
Apparate, Licht und Storen, Wetterstation,  
Raumtemperatu...

926-3404.4.S.W.B.Q.60  
333 946 150