



Fiche technique: 3405.4.FX.54.61
EDIZIOdue colore
Interrupteur pour stores Wiser 2 canaux

couleur:
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:
 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3405.4.FX.54.61

E-NR: 333 341 000

EAN: 7613175397283

Interrupteur pour stores Wiser 2 canaux - 4 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC - Pour 2 moteurs jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Hauteur 54 mm - FX.54 - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 4

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 4

avec affichage LED: Oui

Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - blanc

915-3400.2.M.FMI.61
377 310 000



Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser

900-3400.0.FMI.61
377 501 000



1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - blanc

915-3400.2.M.FMI.61
377 310 000

Fiche technique: 3405.4.FX.54.61


Set de recouvrement interrupteur pour stores 920-3405.4.F.61
 Wisser 2 canaux - 4 touches - Sans cadre de 333 886 000
 recouvrement - F - blanc



Aimant Wisser - Avec mousqueton - rouge - 3420-2.MAG
 Pour la mise en service de Wisser by Feller 333 999 200

Décomposition:


| Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|--------------------------|
| Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54 | 912.FX.54 283 915 000 |



| | |
|---|---------------------------|
| Unité fonctionnelle interrupteur pour stores Wisser 2 canaux - 4 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC - Fonctionnel avec command... | 3405.B.BSE 333 346 780 |
|---|---------------------------|



| | |
|--|----------------------------------|
| Commande interrupteur pour stores Wisser 2 canaux - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisser - 4 touches - Sans cadre de recouvrement... | 926-3405.4.A.F.61 333 666 000 |
|--|----------------------------------|



| | |
|---|-----------------------------|
| Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc | 901.FX.54.61 283 905 000 |
|---|-----------------------------|