

STANDARDdue

Interruttore per tapparelle Wiser 2 canali WLAN Gen.B


colore:
 nero

 bianco

Esecuzione:
 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 3405.4.W.Q.61

E-NR: 333 356 100

EAN: 7613175388885

Interruttore per tapparelle Wiser 2 canali WLAN Gen.B - 4 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per 2 azionamenti fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Profondità 36 mm - Q - bianco - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	Duroplast
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura
 interruttore per tapparelle Wiser 2 canali - 4 tasti
 - Senza telaio di copertura - bianco

920-3405.4.Q.A.61
 388 154 100



Blocco per il set di copertura Wiser -
 STANDARDdue - Per il montaggio in
 costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB
 333 999 100



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù -
 bianco

915-3400.4.AB.QMI.61
 377 310 100

Scheda dati: 3405.4.W.Q.61

Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - bianco 915-3400.4.AUF.QMI.61
377 310 200

Scomposizione:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Unità funzionale interruttore per tapparelle Wiser
2 canali - 4 contatti di commutazione, 2 A
ciascuno, 230 V AC - Funzionale con comand...

3405.B.BSE
333 346 780



Comando interruttore per tapparelle Wiser 2
canali WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100
apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, ...

926-3405.4.W.B.Q.61
333 956 100