

STANDARDdue

Wiser Storeschalter 2-Kanal WLAN Gen.B



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:

☒ Q

☐ QMI

☐ QX.54

Feller-NR: 3405.4.W.QX.54.60

E-NR: 333 351 150

EAN: 7613175388939

Wiser Storeschalter 2-Kanal WLAN Gen.B - 4 Schaltkontakte, je 2 A, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Für 2 Antriebe bis 460 VA mit Endschalter (Rolladen, Storen, Lamellenstoren, Markise) - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Anbauhöhe 54 mm - QX.54 - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Duroplast

Anzahl der Betätigungspunkte

4

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

4

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Arretierung für Wiser Abdeckset -
STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Ab - schwarz

915-3400.4.AB.QMI.60
377 310 150



Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Auf - schwarz

915-3400.4.AUF.QMI.60
377 310 250



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wisers
Storenschalter 2-Kanal - 4 Tasten - Ohne
Abdeckrahmen - schwarz

920-3405.4.Q.A.60

388 154 150

Zerlegung:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Befestigungsbügel - Mit
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -
FX.54

912.FX.54

283 915 000



Funktionseinsatz Wisers Storenschalter 2-Kanal -
4 Schaltkontakte, je 2 A, 230 V AC -
Funktionsfähig mit Wisers Bedienaufsatz - BSE

3405.B.BSE

333 346 780



Bedienaufsatz Wisers Storenschalter 2-Kanal
WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate,
Licht und Storen, Wetterstation,
Raumtemperatursenso...

926-3405.4.W.B.Q.60

333 956 150



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit
Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne
Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) -
schwarz

901.QX.54.60

283 011 150