

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wiser Storeschalter 2-Kanal WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

 schwarz

 weiss

Bauart:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

Feller-NR: 3405.4.W.QX.54.A.61

E-NR: 331 351 100

EAN: 7613175453828

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wiser Storeschalter
2-Kanal WLAN Gen.B - 4 Schaltkontakte, je 2 A, 230 V
AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser
Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Für 2
Antriebe bis 460 VA mit Endscharter (Rolladen, Storen,
Lamellenstoren, Markise) - Mit Steckklemmen -
Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten -
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - SNAPFIX®
Befestigungssystem - Anbauhöhe 58 mm - QX.54.A -
weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Duroplast

Anzahl der Betätigungspunkte

4

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

4

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG

333 999 200



Arretierung für Wiser Abdeckset -
STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB

333 999 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wisers
Storenschalter 2-Kanal - 4 Tasten - Ohne
Abdeckrahmen - weiss

920-3405.4.Q.A.61

388 154 100



Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Ab - weiss

915-3400.4.AB.QMI.61

377 310 100



Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Auf - weiss

915-3400.4.AUF.QMI.61

377 310 200

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Funktionseinsatz Wiser Storenschalter 2-Kanal -
4 Schaltkontakte, je 2 A, 230 V AC -
Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz -
SNAPFIX®...

3405.B.BAE

331 346 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel
- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat
- SNAPFIX® Befestigungssystem -
Bestandteil...

912.X.54.EA

283 000 110



Bedienaufsatz Wiser Storenschalter 2-Kanal
WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate,
Licht und Storen, Wetterstation,
Raumtemperatursenso...

926-3405.4.W.B.Q.61

333 956 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für
QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung
STANDARDdue 50 mm - Ohne
Kunststoff-Grundrahmen (separat...

901.QX.54.A.61

283 200 100