

Fiche technique: 3406.2.FX.54.35

EDIZIOdue colore

Variateur universel LED Wiser 1 canal



couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3406.2.FX.54.35

E-NR: 333 361 010

EAN: 7613175393377

Variateur universel LED Wiser 1 canal - 1 sortie graduable, 230V AC - Pour LED rétrofit variables 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 300 VA - Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible - Luminosité minimale et maximale réglable - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Hauteur 54 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 2

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 2

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

1/2 touche Wiser, disposition horizontale des touches - Sans symbole - crema

915-3400.2.H.FMI.35
377 260 010

Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser

900-3400.0.FMI.35
377 501 010

Set de recouvrement variateur Wiser 1 canal - 2 touches - Sans cadre de recouvrement - F - crema

920-3406.2.F.35
333 896 010

Fiche technique: 3406.2.FX.54.35



Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - 3420-2.MAG
Pour la mise en service de Wiser by Feller 333 999 200

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Plaque de base - Avec cadre synthétique -	912.FX.54
Pour 1 appareil - FX.54	283 915 000



Unité fonctionnelle variateur universel LED Wiser	3406.B.BSE
1 canal - 1 sortie graduable, 230V AC -	333 366 780
Fonctionnel avec commande Wiser - BSE	



Commande variateur Wiser 1 canal -	926-3406.2.A.F.35
Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 2	333 686 010
touches - Sans cadre de recouvrement - F -	
crema...	



Capot pour appareils FX - FX.54 - crema	901.FX.54.35
	283 905 010