

Fiche technique: 3406.2.FX.54.60

EDIZIOdue colore

Variateur universel LED Wiser 1 canal



couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3406.2.FX.54.60

E-NR: 333 361 950

EAN: 7613175393407

Variateur universel LED Wiser 1 canal - 1 sortie graduable, 230V AC - Pour LED rétrofit variables 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 300 VA - Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible - Luminosité minimale et maximale réglable - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Hauteur 54 mm - FX.54 - noir - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique




nombre de points actionnable: 2

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 2

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|---|------------------------------------|
|  | 1/2 touche Wiser, disposition horizontale des touches - Sans symbole - noir | 915-3400.2.H.FMI.60 377 260 950 |
|  | Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser | 900-3400.0.FMI.60 377 501 950 |
|  | Set de recouvrement variateur Wiser 1 canal - 2 touches - Sans cadre de recouvrement - F - noir | 920-3406.2.F.60 333 896 950 |

Fiche technique: 3406.2.FX.54.60


Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - 3420-2.MAG
 Pour la mise en service de Wiser by Feller 333 999 200

Décomposition:


| Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|-------------------------|
| Plaque de base - Avec cadre synthétique - | 912.FX.54 |
| Pour 1 appareil - FX.54 | 283 915 000 |



| | |
|---|-------------|
| Unité fonctionnelle variateur universel LED Wiser | 3406.B.BSE |
| 1 canal - 1 sortie graduable, 230V AC - | 333 366 780 |
| Fonctionnel avec commande Wiser - BSE | |



| | |
|--|--------------|
| Capot pour appareils FX - FX.54 - noir | 901.FX.54.60 |
| | 283 905 950 |



| | |
|--|-------------------|
| Commande variateur Wiser 1 canal - | 926-3406.2.A.F.60 |
| Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 2 | 333 686 950 |
| touches - Sans cadre de recouvrement - F - | |
| noir | |