

EDIZIOdue colore

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3406.2.FX.54.67

E-NR: 333 361 040

EAN: 7613175393438

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Für dimmbare Retrofit LED 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten - Anbauhöhe 54 mm - FX.54 - dunkelgrau - IP20 - 74 x 74 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 2

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 2

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR


 Wiser 1/2-Taste, horizontale Tastenlage - Ohne Symbol - dunkelgrau

 915-3400.2.H.FMI.67
 377 260 040


 Frontplatte für Wiser Abdeckset

 900-3400.0.FMI.67
 377 501 040



Abdeckset Wisser Dimmer 1-Kanal - 2 Tasten - 920-3406.2.F.67
Ohne Abdeckrahmen - F - dunkelgrau 333 896 040



Wisser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur 3420-2.MAG
Inbetriebnahme von Wisser by Feller 333 999 200

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsbügel - Mit	912.FX.54
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	283 915 000



Funktionseinsatz Wisser LED-Universaldimmer	3406.B.BSE
1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wisser Bedienaufsatz - BSE	333 366 780



Bedienaufsatz Wisser Dimmer 1-Kanal - Funktionsfähig mit Wisser Funktionseinsatz - 2 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - dunkelgrau	926-3406.2.A.F.67 333 686 040
--	----------------------------------



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - dunkelgrau	901.FX.54.67 283 905 040
--	-----------------------------