

STANDARDdue

Variateur universel LED Wiser 1 canal

**couleur:** noir blanc**Assortiment:** Q QMI QX.54**Feller-NR:** 3406.2.QMI.60**E-NR:** 333 360 150**EAN:** 7613175394404

Variateur universel LED Wiser 1 canal - 1 sortie graduable, 230V AC - Pour LED rétrofit variables 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 300 VA - Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible - Luminosité minimale et maximale réglable - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Profondeur 36 mm - QMI - noir - IP20 - 90 x 90 mm

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	Duroplast
nombre de points actionnable:	2
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	2
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:**Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -
Pour la mise en service de Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - noir

915-3400.4.I.QMI.60
377 390 150

Fiche technique: 3406.2.QMI.60



Blocage pour set de recouvrement Wiser - 3420.STOP.Q.SET.EB
STANDARDdue - Pour un montage dans une 333 999 100
construction légère



Touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - noir 915-3400.4.MIN.QMI.60
377 410 150



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de 920-3406.2.QMI.A.60
recouvrement variateur Wiser 1 canal - 2 388 157 150
touches - noir



Touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - noir 915-3400.4.PLUS.QMI.60
377 460 150



Touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - noir 915-3400.4.O.QMI.60
377 450 150

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unité fonctionnelle variateur universel LED Wiser	3406.B.BSM
1 canal - 1 sortie graduable, 230V AC -	333 363 780
Fonctionnel avec commande Wiser - BSM	



Commande variateur Wiser 1 canal -	926-3406.2.A.QMI.60
Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 2	333 680 150
touches - QMI - noir	