

Scheda dati: 3406.2.QX.54.A.60

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Variatore universale LED Wiser 1 canale

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C




**colore:**

 nero

 bianco

**Esecuzione:**

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

**Feller-NR:** 3406.2.QX.54.A.60

**E-NR:** 331 361 150

**EAN:** 7613175455457

STANDARDdue (SNAPFIX) - Variatore universale LED Wiser 1 canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Per trasformatore variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 300 VA - La combinazione di trasformatore elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Altezza 58 mm - QX.54.A - nero - IP20 - 76 x 76 mm

<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	Duroplast
<b>numero di punti di azionamento:</b>	2
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	2
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì

**Accessorio:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**



Magnete Wiser - Con moschettone  
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

3420-2.MAG  
333 999 200



Blocco per il set di copertura Wiser -  
STANDARDdue - Per il montaggio in  
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB  
333 999 100

**Scheda dati: 3406.2.QX.54.A.60**


STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura  
 variatore Wiser 1 canal - 2 tasti - Senza telaio  
 di copertura - nero

920-3406.2.Q.A.60

388 156 150



Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - nero

915-3400.4.I.QMI.60

377 390 150



Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero

915-3400.4.MIN.QMI.60

377 410 150



Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero

915-3400.4.PLUS.QMI.60

377 460 150



Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - nero

915-3400.4.O.QMI.60

377 450 150

**Scomposizione:**


**Name / Kategorie**  
 STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio  
 - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio -  
 Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...

**Feller-Nr / E-NR**

912.X.54.EA

283 000 110



Unità funzionale variatore universale LED Wiser 1  
 canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC -  
 Funzionale con comando Wiser - Sistema de ...

3406.B.BAE

331 366 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Coperchio per  
 apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con  
 ritaglio STANDARDdue 50 mm - Senza cornice  
 plastica (d...

901.QX.54.A.60

283 200 150



Comando variatore Wiser 1 canale - Funzionale  
 con unità funzionale Wiser - 2 tasti - Senza  
 telaio di copertura - Q - nero

926-3406.2.A.Q.60

333 686 150

Scheda dati: 3406.2.QX.54.A.60

