


Fiche technique: 3406.2.W.FX.54.67


EDIZIOdue colore

Variateur universel LED Wiser 1 canal WLAN Gen.B



couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3406.2.W.FX.54.67

E-NR: 333 371 040

EAN: 7613175367019

Variateur universel LED Wiser 1 canal WLAN Gen.B - 1 sortie graduable, 230V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Pour LED rétrofit variables 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 300 VA - Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible - Luminosité minimale et maximale réglable - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Hauteur 54 mm - FX.54 - gris foncé - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 2

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 2

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

1/2 touche Wiser, disposition horizontale des touches - Sans symbole - gris foncé

Feller-Nr / E-NR

915-3400.2.H.FMI.67
377 260 040



Set de recouvrement variateur Wiser 1 canal - 2 touches - Sans cadre de recouvrement - F - gris foncé

920-3406.2.F.67
333 896 040

Fiche technique: 3406.2.W.FX.54.67


Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser 900-3400.0.FMI.67
377 501 040

Décomposition:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Unité fonctionnelle variateur universel LED Wiser 1 canal - 1 sortie graduable, 230V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - BSE	3406.B.BSE 333 366 780
---	---------------------------



Commande variateur Wiser 1 canal WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station météo, capteur de tempéra...	926-3406.2.W.B.F.67 333 966 040
---	------------------------------------



Capot pour appareils FX - FX.54 - gris foncé	901.FX.54.67 283 905 040
--	-----------------------------