

## STANDARDdue

### Variateur universel LED Wiser 1 canal WLAN Gen.B



**couleur:**

● noir

● blanc

**Assortiment:**

● Q

● QMI

● QX.54

**Feller-NR:** 3406.2.W.Q.60

**E-NR:** 333 376 150

**EAN:** 7613175367026

Variateur universel LED Wiser 1 canal WLAN Gen.B - 1 sortie graduable, 230V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Pour LED rétrofit variables 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 300 VA - Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible - Luminosité minimale et maximale réglable - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Profondeur 36 mm - Q - noir - IP20 - Distance de fixation 52 mm

<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>application:</b>	commande de consommateurs électriques
<b>qualité du matériau:</b>	Duroplast
<b>nombre de points actionnable:</b>	2
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>nombre de touches:</b>	2
<b>avec affichage LED:</b>	Oui

**Accessoires:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - noir

915-3400.4.I.QMI.60


377 390 150


Blocage pour set de recouvrement Wiser - STANDARDdue - Pour un montage dans une construction légère


3420.STOP.Q.SET.EB

333 999 100

**Fiche technique: 3406.2.W.Q.60**


 Touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - noir 915-3400.4.MIN.QMI.60  
 377 410 150


 Touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - noir 915-3400.4.PLUS.QMI.60  
 377 460 150


 Touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - noir 915-3400.4.O.QMI.60  
 377 450 150



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de 920-3406.2.Q.A.60  
 recouvrement variateur Wiser 1 canal - 2 388 156 150  
 touches - Sans cadre de recouvrement - noir

**Décomposition:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Unité fonctionnelle variateur universel LED Wiser	3406.B.BSE
1 canal - 1 sortie graduable, 230V AC -	333 366 780
Fonctionnel avec commande Wiser - BSE	



Commande variateur Wiser 1 canal WLAN Gen.B	926-3406.2.W.B.Q.60
- Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière	333 966 150
et stores, station météo, capteur de tempéra...	