

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Variateur universel LED Wiser 1 canal WLAN Gen.B

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

noir

blanc

Assortiment:

QMI.A

Q.A

QX.54.A

Feller-NR: 3406.2.W.Q.A.60

E-NR: 331 376 150

EAN: 7613175455471

STANDARDdue (SNAPFIX) - Variateur universel LED Wiser 1 canal WLAN Gen.B - 1 sortie graduable, 230V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Pour LED rétrofit variables 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 300 VA - Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible - Luminosité minimale et maximale réglable - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - Q.A (53) - noir - IP20

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	Duroplast
nombre de points actionnable:	2
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	2
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -
Pour la mise en service de Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Blocage pour set de recouvrement Wiser -
STANDARDdue - Pour un montage dans une
construction légère

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100

Fiche technique: 3406.2.W.Q.A.60


STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de
recouvrement variateur Wiser 1 canal - 2
touches - Sans cadre de recouvrement - noir

920-3406.2.Q.A.60

388 156 150



Touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - noir

915-3400.4.I.QMI.60

377 390 150



Touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - noir

915-3400.4.MIN.QMI.60

377 410 150



Touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - noir

915-3400.4.PLUS.QMI.60

377 460 150



Touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - noir

915-3400.4.O.QMI.60

377 450 150

Décomposition:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Unité fonctionnelle variateur universel LED Wiser
1 canal - 1 sortie graduable, 230V AC -
Fonctionnel avec commande Wiser - Système
de...

3406.B.BAE

331 366 790



Commande variateur Wiser 1 canal WLAN Gen.B
- Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière
et stores, station météo, capteur de tempéra...

926-3406.2.W.B.Q.60

333 966 150