

## STANDARDdue

## Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal WLAN Gen.B



## Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

## Bauart:

☒ Q

☐ QMI

☐ QX.54

Feller-NR: 3406.2.W.QMI.60

E-NR: 333 370 150

EAN: 7613175367064

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal WLAN Gen.B - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Für dimmbare Retrofit LED 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Einbautiefe 36 mm - QMI - schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Duroplast

Anzahl der Betätigungspunkte

2

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

2

Mit LED-Anzeige:

Ja

## Zubehör:



## Name / Kategorie

Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller

## Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG  
333 999 200



Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - schwarz

915-3400.4.I.QMI.60  
377 390 150



Arretierung für Wiser Abdeckset -  
STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB  
333 999 100



Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - schwarz

915-3400.4.MIN.QMI.60  
377 410 150



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser  
Dimmer 1-Kanal - 2 Tasten - schwarz

920-3406.2.QMI.A.60  
388 157 150



Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - schwarz

915-3400.4.PLUS.QMI.60  
377 460 150



Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - schwarz

915-3400.4.O.QMI.60  
377 450 150

## Zerlegung:



### Name / Kategorie

Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer  
1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC -  
Funktionsfähig mit Wiser Bedieneinsatz - BSM

### Feller-Nr / E-NR

3406.B.BSM  
333 363 780



Bedieneinsatz Wiser Dimmer 1-Kanal WLAN  
Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht  
und Storen, Wetterstation,  
Raumtemperatursensor - Fu...

926-3406.2.W.B.QMI.60  
333 960 150