

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Variatore universale LED Wiser 1 canale WLAN Gen.B

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

**colore:**

nero



bianco

Esecuzione:

QMI.A



Q.A



QX.54.A

Feller-NR: 3406.2.W.QMI.A.60**E-NR:** 331 370 150**EAN:** 7613175455495

STANDARDdue (SNAPFIX) - Variatore universale LED Wiser 1 canale WLAN Gen.B - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Per trasformatore variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 300 VA - La combinazione di trasformatore elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - QMI.A - nero - IP20 - 90 x 90 mm

senza alogeni:

Sì

applicazione:

controllo di utenze elettriche

qualità del materiale:

Duroplast

numero di punti di azionamento:

2

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

2

con indicatore a LED:

Sì

Accessorio:**Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

3420-2.MAG

333 999 200



Blocco per il set di copertura Wiser -
STANDARDdue - Per il montaggio in
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB

333 999 100

Scheda dati: 3406.2.W.QMI.A.60



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura
variatore Wiser 1 canal - 2 tasti - nero

920-3406.2.QMI.A.60
388 157 150



Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - nero

915-3400.4.I.QMI.60
377 390 150



Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero

915-3400.4.MIN.QMI.60
377 410 150



Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero

915-3400.4.PLUS.QMI.60
377 460 150



Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - nero

915-3400.4.O.QMI.60
377 450 150

Scomposizione:



Name / Kategorie

Unità funzionale variatore universale LED Wiser 1
canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC -
Funzionale con comando Wiser - Sistema de ...

Feller-Nr / E-NR

3406.B.BAM
331 363 790



Comando variatore Wiser 1 canale WLAN Gen.B
- Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e
tapparelle, stazione meteo, sensore temperatur...

926-3406.2.W.B.QMI.60
333 960 150