

## NEVO

## Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene



## Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

☐ lichtgrau

## Bauart:

☒ N.CO.Q

☐ NAP.Q

☐ NUP.Q

Feller-NR: 3406.4.S.N.CO.Q.62

E-NR: 333 386 440

EAN: 7613175384511

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Für dimmbare Retrofit LED 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - Mit transparenter Membrane - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - 4 Tasten - Einbautiefe 27 mm - N.CO.Q - lichtgrau - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

4

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

4

Mit LED-Anzeige:

Ja

## Zubehör:

## Name / Kategorie

## Feller-Nr / E-NR



Membrane - Für KNX-Taster und Wiser  
Apparate - Transparent

925-4400.N.Q.10  
377 031 090



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für  
reguläre Deckel - Für NAP und NUP -  
Lieferumfang: 1 Schraube

934-921.N.Q  
160 213 000



Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben  
und Dichtung - lichtgrau

921-4400.N.Q.62  
377 013 040



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm -  
Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP -  
Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

934-921.PH3.N.Q  
160 213 010



Arretierung für Wiser Abdeckset -  
STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB  
333 999 100



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur  
Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG  
333 999 200



Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Auf - weiss

915-3400.4.AUF.QMI.61  
377 310 200



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 1 - weiss

915-3400.4.S1.QMI.61  
377 470 100



Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - weiss

915-3400.4.I.QMI.61  
377 390 100



Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - weiss

915-3400.4.O.QMI.61  
377 450 100



Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - weiss

915-3400.4.PLUS.QMI.61  
377 460 100



Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Ab - weiss

915-3400.4.AB.QMI.61  
377 310 100



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 2 - schwarz

915-3400.4.S2.QMI.60

377 480 150



Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - weiss

915-3400.4.MIN.QMI.61

377 410 100

### Zerlegung:



#### Name / Kategorie

Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben  
und Dichtung - lichtgrau

#### Feller-Nr / E-NR

921-4400.N.Q.62

377 013 040



Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer  
1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC -  
Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - BSM

3406.B.BSM

333 363 780



Bedienaufsatz Wiser Dimmer 1-Kanal Szene -  
Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 4  
Tasten - Ohne Abdeckrahmen - Q - weiss

926-3406.4.S.A.Q.61

333 716 100