

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

Farbe:

 schwarz

 weiss

Bauart:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A



Feller-NR: 3406.4.S.Q.A.61

E-NR: 331 386 100

EAN: 7613175465715

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wiser

LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene - 1 dimmbarer

Ausgang, 230 V AC - Für dimmbare Retrofit LED 150

VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit

NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA -

Mischlastbetrieb von elektronischen und

konventionellen Transformatoren nicht möglich -

Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Die

Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von

Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit

integrierter LED - 4 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für

Bohrung 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -

Einbautiefe 36 mm - Q.A (53) - weiss - IP20

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Duroplast

Anzahl der Betätigungspunkte

4

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

4

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Arretierung für Wiser Abdeckset -
STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser Dimmer 1-Kanal Szene - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - weiss 920-3406.4.S.Q.A.61
388 158 100



Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - weiss 915-3400.4.I.QMI.61
377 390 100



Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - weiss 915-3400.4.MIN.QMI.61
377 410 100



Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - weiss 915-3400.4.PLUS.QMI.61
377 460 100



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 1 - weiss 915-3400.4.S1.QMI.61
377 470 100



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 2 - weiss 915-3400.4.S2.QMI.61
377 480 100



Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - weiss 915-3400.4.O.QMI.61
377 450 100

Zerlegung:



Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**
Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer 3406.B.BAE
1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - 331 366 790
Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz -
SNAPFIX®...



Bedienaufsatz Wiser Dimmer 1-Kanal Szene - 926-3406.4.S.A.Q.61
Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 4 333 716 100
Tasten - Ohne Abdeckrahmen - Q - weiss

Datenblatt: 3406.4.S.Q.A.61

