

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Variatore universale LED Wiser 1 canale scena

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

 nero

 bianco

Esecuzione:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

Feller-NR: 3406.4.S.QMI.A.60

E-NR: 331 380 150

EAN: 7613175465722

STANDARDdue (SNAPFIX) - Variatore universale LED Wiser 1 canale scena - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 300 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - QMI.A - nero - IP20 - 90 x 90 mm

senza alogeni:

Sì

applicazione:

controllo di utenze elettriche

qualità del materiale:

Duroplast

numero di punti di azionamento:

4

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

4

con indicatore a LED:

Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Blocco per il set di copertura Wiser -
STANDARDdue - Per il montaggio in
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100

Scheda dati: 3406.4.S.QMI.A.60



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura
variatore Wiser 1 canale scena - 4 tasti - nero 920-3406.4.S.QMI.A.60
388 159 150



Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - nero 915-3400.4.I.QMI.60
377 390 150



Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero 915-3400.4.MIN.QMI.60
377 410 150



Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero 915-3400.4.PLUS.QMI.60
377 460 150



Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - nero 915-3400.4.S1.QMI.60
377 470 150



Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - nero 915-3400.4.S2.QMI.60
377 480 150



Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - nero 915-3400.4.O.QMI.60
377 450 150

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale variatore universale LED Wiser 1 canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de ...	3406.B.BAM 331 363 790



Comando variatore Wiser 1 canale scena - 926-3406.4.S.A.QMI.60
Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - 333 710 150
QMI - nero

Scheda dati: 3406.4.S.QMI.A.60

