

Scheda dati: 3406.4.S.W.F.57

EDIZIOdue colore

Variatore universale LED Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B



colore:

- crema
- bianco
- coffee
- grigio chiaro
- nero
- grigio scuro

Esecuzione:

- F
- FMI
- FX.54

Feller-NR: 3406.4.S.W.F.57

E-NR: 333 396 890

EAN: 7613175384825

Variatore universale LED Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 300 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - F - coffee - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR





Set di copertura variatore Wiser 1 canale scena - 920-3406.4.S.F.57
4 tasti - Senza telaio di copertura - F - coffee 333 906 890





Placca frontale per set di copertura Wiser 900-3400.0.FMI.57
377 501 890

Scheda dati: 3406.4.S.W.F.57


 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - coffee 915-3400.4.S2.FMI.57
 377 480 890


 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - coffee 915-3400.4.S1.FMI.57
 377 470 890


 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 3 - coffee 915-3400.4.S3.FMI.57
 377 490 890


 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 4 - coffee 915-3400.4.S4.FMI.57
 377 500 890

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale variatore universale LED Wiser 1	3406.B.BSE
canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC -	333 366 780
Funzionale con comando Wiser - BSE	



Comando variatore Wiser 1 canale scena WLAN	926-3406.4.S.W.B.F.57
Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, sensore temp...	333 976 890