

EDIZIOdue colore

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss


 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3406.4.S.W.F.60

E-NR: 333 396 950

EAN: 7613175384955

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Für dimmbare Retrofit LED 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - Einbautiefe 36 mm - F - schwarz - IP20 - 60 x 60 mm

Halogenfrei:	Ja
Anwendung:	steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte:	4
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	4
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:



Name / Kategorie

Abdeckset Wiser Dimmer 1-Kanal Szene - 4
Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - schwarz


Feller-Nr / E-NR


920-3406.4.S.F.60
333 906 950





Frontplatte für Wiser Abdeckset

900-3400.0.FMI.60
377 501 950

	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 2 - schwarz	915-3400.4.S2.FMI.60 377 480 950
---	---	-------------------------------------

	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 1 - schwarz	915-3400.4.S1.FMI.60 377 470 950
---	---	-------------------------------------

	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 3 - schwarz	915-3400.4.S3.FMI.60 377 490 950
---	---	-------------------------------------

	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 4 - schwarz	915-3400.4.S4.FMI.60 377 500 950
---	---	-------------------------------------

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wiser Bedieneinsatz - BSE	3406.B.BSE 333 366 780



Bedieneinsatz Wiser Dimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstation, Raumtemperatursensor ...	926-3406.4.S.W.B.F.60 333 976 950
--	--------------------------------------