

Fiche technique: 3406.4.S.W.FMI.35

EDIZIO due colore

Variateur universel LED Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B



couleur:

crema

coffee

noir

blanc

gris clair

gris foncé

Assortiment:

F

FMI

FX.54

Feller-NR: 3406.4.S.W.FMI.35

E-NR: 333 390 010

EAN: 7613175382395

Variateur universel LED Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B - 1 sortie graduable, 230V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Pour LED rétrofit variables 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 300 VA - Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible - Luminosité minimale et maximale réglable - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Profondeur 36 mm - FMI - crema - IP20 - 88 x 88 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 4

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 4

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser

900-3400.0.FMI.35

377 501 010



1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 3 - crema

915-3400.4.S3.FMI.35

377 490 010

Fiche technique: 3406.4.S.W.FMI.35



Set de recouvrement variateur Wiser 1 canal scène - 4 touches - FMI - crema

920-3406.4.S.FMI.35
333 900 010



1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 4 - crema

915-3400.4.S4.FMI.35
377 500 010



1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - crema

915-3400.4.S2.FMI.35
377 480 010



1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - crema

915-3400.4.S1.FMI.35
377 470 010



Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200

Décomposition:



Name / Kategorie

Unité fonctionnelle variateur universel LED Wiser 1 canal - 1 sortie graduable, 230V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - BSM

Feller-Nr / E-NR

3406.B.BSM
333 363 780



Commande variateur Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station météo, capteur de ...

926-3406.4.S.W.B.FMI.35
333 970 010