

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B
EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:

☒ QMI.A

☐ Q.A

☐ QX.54.A


Feller-NR: 3406.4.S.W.Q.A.60

E-NR: 331 396 150

EAN: 7613175465760

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wiser
LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - 1
dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Ermöglicht das
Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein
WLAN-Heimnetzwerk per App - Für dimmbare Retrofit
LED 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare Trafo
(RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA -
Mischlastbetrieb von elektronischen und
konventionellen Transformatoren nicht möglich -
Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Die
Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von
Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit
integrierter LED - 4 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für
Bohrung 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -
Einbautiefe 36 mm - Q.A (53) - schwarz - IP20

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Duroplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 4

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 4

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
Inbetriebnahme von Wiser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
333 999 200





Arretierung für Wiser Abdeckset - 3420.STOP.Q.SET.EB
STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau 333 999 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser 920-3406.4.S.Q.A.60
Dimmer 1-Kanal Szene - 4 Tasten - Ohne 388 158 150
Abdeckrahmen - schwarz



Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - schwarz 915-3400.4.I.QMI.60
377 390 150



Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - schwarz 915-3400.4.MIN.QMI.60
377 410 150



Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - schwarz 915-3400.4.PLUS.QMI.60
377 460 150



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 1 - schwarz 915-3400.4.S1.QMI.60
377 470 150



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 2 - schwarz 915-3400.4.S2.QMI.60
377 480 150



Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - schwarz 915-3400.4.O.QMI.60
377 450 150

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Funktionseinsatz Wisers LED-Universal dimmer	3406.B.BAE
1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC -	331 366 790
Funktionsfähig mit Wisers Bedieneinsatz -	
SNAPFIX®...	



Bedienaufsatz Wiser Dimmer 1-Kanal Szene	926-3406.4.S.W.B.Q.60
WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate,	333 976 150
Licht und Storen, Wetterstation,	
Raumtemperatursensor ...	