

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

### Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

### Bauart:

☒ QMI.A

☐ Q.A

☐ QX.54.A


**Feller-NR:** 3406.4.S.W.Q.A.61

**E-NR:** 331 396 100

**EAN:** 7613175465777

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wiser  
LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - 1  
dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Ermöglicht das  
Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein  
WLAN-Heimnetzwerk per App - Für dimmbare Retrofit  
LED 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare Trafo  
(RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA -  
Mischlastbetrieb von elektronischen und  
konventionellen Transformatoren nicht möglich -  
Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Die  
Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von  
Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit  
integrierter LED - 4 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für  
Bohrung 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -  
Einbautiefe 36 mm - Q.A (53) - weiss - IP20

**Halogenfrei:** Ja

**Anwendung:** steuern elektrischer Verbraucher

**Werkstoffgüte:** Duroplast

**Anzahl der Betätigungspunkte:** 4

**Werkstoff:** Kunststoff

**Anzahl der Tasten:** 4

**Mit LED-Anzeige:** Ja

### Zubehör:

#### Name / Kategorie

Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur  
Inbetriebnahme von Wiser by Feller

#### Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG  
333 999 200



|                                                                                     |                                                             |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
|    | Arretierung für Wiser Abdeckset -                           | 3420.STOP.Q.SET.EB     |
|                                                                                     | STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau                      | 333 999 100            |
|    | STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser                     | 920-3406.4.S.Q.A.61    |
|                                                                                     | Dimmer 1-Kanal Szene - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - weiss | 388 158 100            |
|    | Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - weiss                    | 915-3400.4.I.QMI.61    |
|                                                                                     |                                                             | 377 390 100            |
|    | Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - weiss                  | 915-3400.4.MIN.QMI.61  |
|                                                                                     |                                                             | 377 410 100            |
|  | Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - weiss                   | 915-3400.4.PLUS.QMI.61 |
|                                                                                     |                                                             | 377 460 100            |
|  | Wiser Taste - Mit Symbol Szene 1 - weiss                    | 915-3400.4.S1.QMI.61   |
|                                                                                     |                                                             | 377 470 100            |
|  | Wiser Taste - Mit Symbol Szene 2 - weiss                    | 915-3400.4.S2.QMI.61   |
|                                                                                     |                                                             | 377 480 100            |
|  | Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - weiss                    | 915-3400.4.O.QMI.61    |
|                                                                                     |                                                             | 377 450 100            |

## Zerlegung:

|                                                                                     | <b>Name / Kategorie</b>                    | <b>Feller-Nr / E-NR</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
|  | Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer | 3406.B.BAE              |
|                                                                                     | 1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC -  | 331 366 790             |
|                                                                                     | Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz -   |                         |
|                                                                                     | SNAPFIX®...                                |                         |



|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Bedienaufsatz Wiser Dimmer 1-Kanal Szene   | 926-3406.4.S.W.B.Q.61 |
| WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, | 333 976 100           |
| Licht und Storen, Wetterstation,           |                       |
| Raumtemperatursensor ...                   |                       |