

Scheda dati: 3406.4.S.W.QMI.A.60

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Variatore universale LED Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B
 EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:



nero



bianco

Esecuzione:



QMI.A



Q.A



QX.54.A

Feller-NR: 3406.4.S.W.QMI.A.60

E-NR: 331 390 150

EAN: 7613175465784

STANDARDdue (SNAPFIX) - Variatore universale LED Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 300 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - QMI.A - nero - IP20 - 90 x 90 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	Duroplast
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Magnete Wiser - Con moschettone
 - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller


Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
 333 999 200

Scheda dati: 3406.4.S.W.QMI.A.60

	Blocco per il set di copertura Wiser - STANDARDdue - Per il montaggio in costruzione leggera	3420.STOP.Q.SET.EB 333 999 100
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura variatore Wiser 1 canale scena - 4 tasti - nero	920-3406.4.S.QMI.A.60 388 159 150
	Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - nero	915-3400.4.I.QMI.60 377 390 150
	Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero	915-3400.4.MIN.QMI.60 377 410 150
	Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero	915-3400.4.PLUS.QMI.60 377 460 150
	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - nero	915-3400.4.S1.QMI.60 377 470 150
	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - nero	915-3400.4.S2.QMI.60 377 480 150
	Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - nero	915-3400.4.O.QMI.60 377 450 150

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale variatore universale LED Wiser 1 canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de ...	3406.B.BAM 331 363 790

Scheda dati: 3406.4.S.W.QMI.A.60



Comando variatore Wiser 1 canale scena WLAN 926-3406.4.S.W.B.QMI.60
Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, 333 970 150
luci e tapparelle, stazione meteo, sensore temp...