

Fiche technique: 3406.4.S.W.QMI.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Variateur universel LED Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B
EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:



noir



blanc

Assortiment:



QMI.A



Q.A



QX.54.A

Feller-NR: 3406.4.S.W.QMI.A.61

E-NR: 331 390 100

EAN: 7613175465791

STANDARDdue (SNAPFIX) - Variateur universel LED Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B - 1 sortie graduable, 230V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Pour LED rétrofit variables 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 300 VA - Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible - Luminosité minimale et maximale réglable - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - QMI.A - blanc - IP20 - 90 x 90 mm

sans halogène:

Oui

application:

commande de consommateurs électriques

qualité du matériau:

Duroplast

nombre de points actionnable:

4

matériau:

matière synthétique

nombre de touches:

4

avec affichage LED:

Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -
Pour la mise en service de Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200

Fiche technique: 3406.4.S.W.QMI.A.61



Blocage pour set de recouvrement Wiser - 3420.STOP.Q.SET.EB
STANDARDdue - Pour un montage dans une 333 999 100
construction légère



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de 920-3406.4.S.QMI.A.61
recouvrement variateur Wiser 1 canall scène - 4 388 159 100
touches - blanc



Touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - blanc 915-3400.4.I.QMI.61
377 390 100



Touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - 915-3400.4.MIN.QMI.61
blanc 377 410 100



Touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - blanc 915-3400.4.PLUS.QMI.61
377 460 100



Touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - blanc 915-3400.4.S1.QMI.61
377 470 100



Touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - blanc 915-3400.4.S2.QMI.61
377 480 100



Touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - blanc 915-3400.4.O.QMI.61
377 450 100

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unité fonctionnelle variateur universel LED Wiser	3406.B.BAM
1 canal - 1 sortie graduable, 230V AC -	331 363 790
Fonctionnel avec commande Wiser - Système de...	

Fiche technique: 3406.4.S.W.QMI.A.61



Commande variateur Wiser 1 canall scène WLAN 926-3406.4.S.W.B.QMI.61
Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, 333 970 100
lumière et stores, station météo, capteur de ...