

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:

☒ QMI.A

☐ Q.A

☐ QX.54.A

Feller-NR: 3406.4.S.W.QX.54.A.61

E-NR: 331 391 100

EAN: 7613175465814

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wiser
LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - 1
dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Ermöglicht das
Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein
WLAN-Heimnetzwerk per App - Für dimmbare Retrofit
LED 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare Trafo
(RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA -
Mischlastbetrieb von elektronischen und
konventionellen Transformatoren nicht möglich -
Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Die
Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von
Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit
integrierter LED - 4 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für
Bohrung 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -
Anbauhöhe 58 mm - QX.54.A - weiss - IP20 - 76 x 76
mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Duroplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 4

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 4

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:



Name / Kategorie

Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
Inbetriebnahme von Wiser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
333 999 200

	Arretierung für Wiser Abdeckset -	3420.STOP.Q.SET.EB
	STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau	333 999 100
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser	920-3406.4.S.Q.A.61
	Dimmer 1-Kanal Szene - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - weiss	388 158 100
	Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - weiss	915-3400.4.I.QMI.61
		377 390 100
	Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - weiss	915-3400.4.MIN.QMI.61
		377 410 100
	Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - weiss	915-3400.4.PLUS.QMI.61
		377 460 100
	Wiser Taste - Mit Symbol Szene 1 - weiss	915-3400.4.S1.QMI.61
		377 470 100
	Wiser Taste - Mit Symbol Szene 2 - weiss	915-3400.4.S2.QMI.61
		377 480 100
	Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - weiss	915-3400.4.O.QMI.61
		377 450 100

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer	3406.B.BAE
	1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC -	331 366 790
	Funktionsfähig mit Wiser Bedieneinsatz - SNAPFIX®...	



STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA
 - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110
 - SNAPFIX® Befestigungssystem -
 Bestandteil...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901.QX.54.A.61
 QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 200 100
 STANDARDdue 50 mm - Ohne
 Kunststoff-Grundrahmen (separat...



Bedienaufsatz Wiser Dimmer 1-Kanal Szene 926-3406.4.S.W.B.Q.61
 WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, 333 976 100
 Licht und Storen, Wetterstation,
 Raumtemperatursensor ...