

EDIZIOdue colore

Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3407.4.F.35

E-NR: 333 406 010

EAN: 7613175383163

Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC - 2 separate Dimmkreise - Für dimmbare Retrofit LED 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 150 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - Einbautiefe 36 mm - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

4

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

4

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

 Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - crema

Feller-Nr / E-NR

 915-3400.4.MIN.FMI.35
 377 410 010


Frontplatte für Wiser Abdeckset

 900-3400.0.FMI.35
 377 501 010



Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - crema 915-3400.4.I.FMI.35
377 390 010



Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - crema 915-3400.4.PLUS.FMI.35
377 460 010



Abdeckset Wiser Dimmer 2-Kanal - 4 Tasten - 920-3407.4.F.35
Ohne Abdeckrahmen - F - crema 333 916 010



Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - crema 915-3400.4.O.FMI.35
377 450 010



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur 3420-2.MAG
Inbetriebnahme von Wiser by Feller 333 999 200

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer	3407.B.BSE
2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC -	333 406 780
Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - BSE	



Bedienaufsatz Wiser Dimmer 2-Kanal -	926-3407.4.A.F.35
Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 4	333 736 010
Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - crema	